

日立インタフェーススイッチャー SB-1J 製品仕様

■お知らせ

本書の内容は製品の使用を含め、改良のために予告無く変更することがあります。
本書に記載されている内容は、2013年11月現在のもです。



■製品概要

本機は以下のような特長を備えており、幅広い用途でご活用いただけます。

- ・プロジェクター本体の電源ON/OFF、入力切り替え、音量調整、AVミュートなどの基本操作を行うことが可能。
- ・見やすい大きなボタン配置のため、スムーズに操作することができます。
また、各ボタンにLEDインジケーターが付いているので、現在の接続機器の状態が確認できます。
- ・SB-1Jを経由すれば、プロジェクターと接続機器間の距離を延長することが可能。
- ・入力端子と出力端子が同じ縦列上に配置することで、ケーブル接続時に迷わず接続可能。
- ・入出力端子面を下面に配置することで、黒板下等にぴったり設置でき、チョークなどの粉塵の影響も軽減。
- ・セキュリティスロットとケンジントンバーを備え、盗難防止用ロック、ワイヤー等を取り付け可能。

■仕様

項目	仕様
品名(型名)	インターフェーススイッチャー(SB-1J)
入力端子	Dサブ15ピン×2、HDMI×1、RCA(ビデオ)×1、ステレオミニ×2、RCA(音声 L/R)×2、USB-A×1、USB-B×1
出力端子	Dサブ15ピン×2、HDMI×1、RCA(ビデオ)×1、ステレオミニ×2、RCA(音声 L/R)×2、USB-A×1、USB-B×1
制御	RS-232C(9pinメス-9pinメスクロスケーブル)
プロジェクター操作	プロジェクタ電源ON/OFF、入力切替、音量調整、ミュート、映像一時停止 AVミュート、映像一時停止
動作温度範囲	5°C~40°C(動作中)
外形寸法 [mm] (W×D×H)	約292×約101×約165 (ケーブルカバー/サイドホルダー/突起部除く)
重量	約1.0kg(ケーブルカバー/サイドホルダー等の付属品は除く)
電源	AC100V : 0.2A
消費電力	AC100V : 9W
付属品	ACアダプター、電源コード、ケーブルカバー、サイドホルダー、アーム、取扱説明書、 取付金具1式(金具A/金具B/ボルト(6個)/ネジ(4個))

※各種映像・音声・制御ケーブル(RS-232Cケーブル)は、お客様にてご用意いただく必要があります。

■設置イメージ(教室の場合)

